



Foco de trabalho a bateria e cabo de corrente
DEADML805

LXT
LITHIUM-ION

Alimentado por

AC
e
DC

18V
LITHIUM-ION

144V
LITHIUM-ION



Vinte LEDs de 0,5W proporcionam uma luz uniforme e intensa.



Alimentado por...



Acessórios opcionais



Tripé Makita

Podem colocar-se até 2 DEADML805 no tripé.

Altura: 992 até 1.750mm
Parafuso: M8
Cód: GM00001381



Suporte para tubos

Para fixar o foco em tubos, etc.


Parafuso: M8
Cód: GM00001396



Função de aviso de carga baixa da bateria

Automaticamente reduz a intensidade do brilho quando a carga da bateria está baixa.

1. Iluminação máxima com as 20 luzes LED acesas. (bateria carregada)
2. Apenas uma luz LED se acende. (bateria com carga baixa)
3. Todas as luzes se apagam. (bateria descarregada)



Potência de iluminação				
	Luminiscência (lx)		Luminosidade (lm)	Tipo
Alta	1.150	Alta	750	LED
Baixa	750	Baixa	450	20x 0,5W

Uso contínuo

	BL1815N	BL1820	BL1830	BL1840	BL1850	BL1415	BL1430	BL1440
Baixa	5,0h	7,0h	10h	13h	17h	3,0h	6,0h	8,0h
Alta	2,5h	3,5h	5,0h	6,5h	8,5h	1,5h	3,0h	4,0h
Tempo de carga	15min	24min	22min	36min	45min	15min	22min	36min
	DC18RC 							

Foco de trabalho a bateria e cabo de corrente

DEADML805



Dimensões (C x L x Alt)
Peso

214 x 261 x 328 mm
2,3 Kg com BL1415N
2,6 Kg com BL1850

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT