



Rádio de trabalho com sistema DAB · DAB+ DMR110

LXT
LITHIUM-ION

Com capacidade para
receber emisoras
DAB - Digital Audio Broadcasting
DMR110

DAB · DAB+

Foto: DMR110

CXT

**Compatível com as nossas
baterias de 10,8 V CXT Litio-Ion.**





Alimentação dual

Pode funcionar com o adaptador para a rede AC e baterias Makita.



AC

Compatível com:

Li-ion
7,2,10,8V

Li-ion
10,8V

Li-ion
14,4V, 18V



CXT

LXT

Não compatível com:

Ni-MH / Ni-Cd
9,6V to 18V

Ni-MH
9,6V to 14,4V

Li-ion
14,4V, 18V



AUX-IN jack (ø3,5mm)



Pode-se conectar a uma fonte externa a través dum cabo Jack 3.5mm convencional e assim usar a rádio como equipa de alto-falantes estéreo.



Proteção IP64, contra o pó e a água.

Para se usar no exterior e nos ambientes de trabalhos mais duros.

Som de alta qualidade Makita

• Alto-falantes de alta qualidade resistentes à água.

Alto-falantes de alumínio ligeiro os quais proporcionam um som limpo e nítido.

• Bobinado KAPTON.

O bobinado KAPTON proporciona mais resistência ao calor devido a que a bobina é maior mesmo que o alto-falante seja mais pequeno, a reduzir assim a distorção nos volumes altos e assim dar um som claro e potente.

• Bobina de alumínio.

devido à sua ligeireza reduz a vibração, a proporcionar potência e claridade nos sons agudos.

• Duplo magnetismo.

A coberta anti-magnética no lado do íman vai impedir a força magnética das fugas, vai assim manter o som de alta qualidade durante mais tempo.

DMR110

DAB · DAB+

Antena receitora flexível, pode-se desmontar e guardar no interior da rádio.



Asa gira 90° graus.

Com porto
Micro USB

para carregar Software.



Protegida com tubos de metal e para-choques de goma.

2 alto-falantes estéreo
ø76mm (8ohm) x 2.

Foto : DMR110

Uma bateria completamente carregada.

Tempo de trabalho contínuo (aprox): horas

7.2V LITHIUM-ION	1,0Ah BL7010	4,5	LXT LITHIUM-ION	1,5Ah BL1415N	7,5
10.8V LITHIUM-ION	1,3Ah BL1013	5,5	14.4V LITHIUM-ION	3,0Ah BL1430B	12
CXT 10.8V LITHIUM-ION	2,0Ah BL1020B	11	LXT LITHIUM-ION	4,0Ah BL1440	19
10.8V LITHIUM-ION	4,0Ah BL1040B	21	LXT LITHIUM-ION	1,5Ah BL1815N	8
			LXT LITHIUM-ION	2,0Ah BL1820B	11
			18V LITHIUM-ION	3,0Ah BL1830B	15
				4,0Ah BL1840B	21
				5,0Ah BL1850B	27

Rádio de trabalho com DAB y DAB+

DMR110 7,2-18V / AC

Frequência de banda	DMR110: FM/ DAB/ DAB+: 87,5 - 108 MHz/ 174,928 - 239,200 MHz
Tamanho alto-falantes	Woofer: Ø76mm x 2
Potência de saída	18V: 3,5W x 2, 14,4V: 2,2W x 2, 10,8V: 1,2W x 2, 7,2V: 0,5W x 2
Dimensões (C x L x A)	257x163x43 1mm
Peso	BL1850B: 4,1 kg.

Equipa básica: consultar na web.

Dimensões (com a asa em posição vertical).

Peso acordo à EPTA

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT