

# Berbequim combinado LXT®

## DHP489RTJ

18V • 110 Nm • 0 – 1 800 min<sup>-1</sup> •  
620 W

**Berbequim combinado potente equipado com luz LED**

Berbequim combinado sem fio para uso profissional com tensão de 18V. Grande binário 110 Nm. Inclui duas baterias de 5,0 Ah e um carregador.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2127
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Sem velocidade de carga	0 - 550 / 1800 min <sup>-1</sup>
Torque de aperto máximo Duro/Suave	73 / 40 Nm
Ajuste do torque da embreagem	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 8250 / 27000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro máx. furação em alvenaria	16 mm
Diâmetro máx. furação em aço	13 mm
Capacidade de perfuração, broca plana	38 mm
Capacidade de perfuração Serra de furo	51 mm

### Benefícios para o utilizador

- Luz LED embutida com funções de pré e pós-brilho ilumina a área de trabalho
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- O porta-brocas sem chave de manípulo único permite a fácil instalação/remoção da broca com uma só mão
- Engrenagem mecânica de 2 velocidades; Modo de alta velocidade para perfuração rápida em aplicações de serviço leve; Modo de baixa velocidade para aplicações de serviço pesado que exijam elevado binário
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador
- O interruptor de inversão de marcha está convenientemente localizado
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas

**Código EAN 0088381775663**

Link a página de producto - [www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# PRODUTOS RELACIONADOS

## ■ Acessórios no equipamento base

784637-8

Ponta, PH2 – S6, 45 mm, dupla



821550-0

Mala Makpac (2)



837916-4

Interior de mala



## ■ Baterias e carregadores no equipamento

BL1850B (2x)

Bateria LXT® 5,0 Ah



DC18RC

Carregador de baterias LXT®



## ■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

