

Serra de sabre LXT®

DJR187RTE

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Serra de sabre com motor BL simples e eficiente

Efficiente serra sem escovas para cortar metal sem faíscas e trabalhos de demolição para uso profissional. Duas regulações de velocidade, comprimento de curso de 32 mm e velocidade de 0 - 2 800 min⁻¹ com controlo contínuo. Acessório de lâmina de libertação rápida. Inclui duas baterias de 5.0Ah e um carregador rápido numa mala.



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2130
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Cortes por minuto (SPM)	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Comprimento do AVC	32 mm
Capacidade máx. de corte em madeira (90°)	255 mm
Capacidade máx. de corte em tubo de aço	130 mm
Peso líquido do produto	3,8 kg
Nível de potência sonora (L _{WA})	95 dB(A)
Nível de pressão sonora (L _{pA})	87 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)

■ Código EAN 0088381806190

Link a página de producto - www.makita.pt



■ Benefícios para o utilizador

- Mudança de lâmina sem ferramentas e ajuste de sapatos
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- Gancho largo de pendurar, por exemplo para andaimes
- A eXtreme Protection Technology (XPT) foi concebida para melhorar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo
- Desenho fino com aderência de borracha para conforto



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

821620-5
Mala PVC



B-05169
Lâmina serra de sabre 152 x 0,9 mm



B-05175
Lâmina serra de sabre 152 x 1,25 mm



■ Baterias e carregadores no equipamento

BL1850B (2x)
Bateria LXT® 5,0 Ah



DC18RC
Carregador de baterias LXT®



■ Acessórios opcionais

821620-5
Mala PVC



B-05169
Lâmina serra de sabre 152 x 0,9 mm



B-05175
Lâmina serra de sabre 152 x 1,25 mm



B-55588
Lâmina serra de sabre 228 x 1,25



B-55594
Lâmina serra de sabre 305 x 1,25



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

