Insuflador LXT®

DMP180Z

18V • 8,3 mbar • 121 psi

Bomba de ar sem fios para, por exemplo, encher pneus de automóveis e bicicletas

Pára automaticamente de encher quando é atingido o nível de pressão de ar pré-selecionado. A luz LED facilita o trabalho com pouca luz e o termóstato protege a máquina contra o sobreaquecimento. Inclui várias válvulas para encher diferentes tipos de produtos como bolas de futebol, pneus, etc. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2136
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Caudal máximo	12 L/min
Pressão máxima	8,3 bar
Nível de pressão sonora (L_{pA})	73 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Nível de vibração (3 eixos)	3,6 m/s²
Incerteza de Vibração (Factor K)	1,5 m/s²
Peso líquido do produto	1,7 kg
Peso da ferramenta com bateria	1,4 - 1,7 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	266 x 80 x 174 mm
Comprimento da mangueira	0,65 m

Benefícios para o utilizador

- Medidor de pressão digital com retroiluminação para maior visibilidade
- A máquina pára automaticamente quando a pressão alvo predefinida é atingida
- Luz de trabalho LED para fácil operação no escuro
- Termóstato protege a máquina de sobreaquecimento
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

Código EAN 0088381898263

Link a página de producto - www.makita.pt

PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios no equipamento base

TE00000333
Bocal para insuflador

TE00000592
Válvula

TE00000597
Adaptador britânico

Acessórios opcionais

TE00000333
Bocal para insuflador

TE00000592
Válvula

TE00000597
Adaptador britânico

OTROS

Manual de utilizador PDF

Esquema de peças PDF