

Insuflador LXT®

DMP180Z

18V • 8,3 mbar • 121 psi

Bomba de ar sem fios para, por exemplo, encher pneus de automóveis e bicicletas

Pára automaticamente de encher quando é atingido o nível de pressão de ar pré-seleccionado. A luz LED facilita o trabalho com pouca luz e o termóstato protege a máquina contra o sobreaquecimento. Inclui várias válvulas para encher diferentes tipos de produtos como bolas de futebol, pneus, etc. Apenas ferramenta, bateria e carregador não incluídos.



■ Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta	1641
Sistema	2122
Categoria da ferramenta	2136
Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Caudal máximo	12 L/min
Pressão máxima	8,3 bar
Peso líquido do produto	1,7 kg
Nível de pressão sonora (L _{pA})	73 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	1,4 - 1,7 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	266 x 80 x 174 mm
Nível de vibração (3 eixos)	3,6 m/s ²
Incerteza de Vibração (Factor K)	1,5 m/s ²
Comprimento da mangueira	0,65 m

■ Benefícios para o utilizador

- Medidor de pressão digital com retroiluminação para maior visibilidade
- A máquina pára automaticamente quando a pressão alvo predefinida é atingida
- Luz de trabalho LED para fácil operação no escuro
- Termóstato protege a máquina de sobreaquecimento
- O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e sobreaquecimento

■ Código EAN 0088381898263

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

TE00000592

Válvula



■ Acessórios opcionais

TE00000592

Válvula



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

