

Chave de impacto LXT®

DTW1002Z

18V • 1/2 • 1 000 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Chave de impacto BL de binário elevado com três níveis de potência para trabalhos pesados

Chave de impacto de 1/2 curso sem escovas com um binário de aperto até 1 000 Nm. Três níveis de potência diferentes. Equipada com uma luz LED para iluminação adicional, esta ferramenta é ideal para aplicações que requerem um binário de aperto elevado. Apenas a ferramenta, bateria e carregador não incluídos.





Especificações técnicas

Fonte de alimentação da ferramenta 1641 2122 Sistema 2127 Categoria da ferramenta Voltagem LXT Tensão nominal da bateria 18 V Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion

Li-ion)

0 - 900 / 1000 / Sem velocidade de carga 1800 min⁻¹

Perfuradora de impacto de torção de fixação máxima

Torque de quebra de porca

Capacidade de aperto Parafuso de aperto de alta tensão

Impactos por minuto (IPM)

1/2 " Ponta quadrada Peso líquido do produto 3,6 kg

- 300 / 600 / 1200
- Nm

1600 Nm M12 - M30

M10 - M24

0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹

Código EAN 0088381803397

Link a página de producto - www.makita.pt





- Motor sem escovas, sem manutenção e de longa duração
- A luz LED ilumina o local de trabalho
- Gancho largo de pendurar, por exemplo para andaimes
- Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança do operador
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está haixo



PRODUTOS RELACIONADOS

Acessórios opcionais

134874-8

Extensão 1/2" 100 mm

191G67-2

Cabo de extensão

413G40-5

Protetor

837645-9

Interior de mala

B-40163

Chaves de caixa 1/2" 19 X 38 mm

B-40216

Chaves de caixa 1/2" 24 X 38 mm

B-52211

Chaves de caixa, 1/2", 17 x 81,5 mm

B-52249

Chaves de caixa 21 x 81.5 mm, 1/2"

E-12354

Estojo de chave de impacto, 3 peças

Î

134877-2 Rótula 1/2" 80 mm

BE

413G38-2

Protetor

821551-8

Mala Makpac (3)

B-40076

Chaves de caixa 1/2", 8 X 38 mm

B-4018

Chaves de caixa 1/2" 21 X 38 mm

B-52180

Chaves de caixa 13 x 81.5 mm, 1/2"

B-52233

Chaves de caixa, 1/2", 19 x 81, 5

B-68448

Adaptador mudança de inserção, 51

OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças