

Tesoura de poda LXT®

DUP362PT2

18V X2 • 33 mm

Ferramenta potente e rápida para cortar ramos

Potente e rápida para ramos até 33 mm de diâmetro é ótima para trabalhos de precisão. Duas baterias LXT® de 18V fornecem potência de 36V. As baterias encontram-se num arnês, libertando ambas as mãos. O arnês também contém um bolso prático para as tesouras. Até 60 000 cortes com uma única carga (4.0Ah). Sem bateria nem carregador.



■ Especificações técnicas

Voltagem LXT	✓
Tensão nominal da bateria	2 x 18 V
Química de bateria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Capacidade máxima de corte	33 mm
Força de corte	250 N
Peso líquido do produto	3,3 kg
Nível de pressão sonora (L _{pA})	70 dB(A)
Incerteza do ruído (Factor K)	3 dB(A)
Peso da ferramenta com bateria	0,77 - 0,82 kg
Dimensões do produto (C x L x A):	305 x 43 x 106 mm
Nível de vibração, Sem carga	≤ 2,5 m/s ²
Incerteza de vibração (Fator K), Sem carga	1,5 m/s ²
Cabo de alimentação	1,1 m

■ Benefícios para o utilizador

- Desempenho de 36 V a partir de duas baterias de 18 V em estações de carregamento separadas.
- Interruptor muito preciso
- O sistema de protecção da bateria desliga automaticamente a energia quando o nível da bateria está baixo

■ Código EAN 0088381875738

Link a página de producto - www.makita.pt



PRODUTOS RELACIONADOS

■ Acessórios no equipamento base

161377-9

Arnês



166062-9

Bracelete



182470-6

Depósito de óleo 30 ml



199168-8

Lâmina de poda, superior



661445-3

Cabo de conexão



782212-4

Chave de caixa 13 mm



783202-0

Chave hexagonal 4mm



794530-8

Lima de diamante, 4,0 mm



■ Baterias e carregadores no equipamento

BL1850B (2x)

Bateria LXT® 5,0 Ah



DC18RD

Carregador de baterias LXT®



■ Acessórios opcionais

199168-8

Lâmina de poda, superior



199169-6

Lâmina de poda, inferior



■ OTROS

Manual de utilizador



Esquema de peças

